

---

## 遥控器的保养

坚固的发射器，可抵抗相当的撞击及耐天候性，但过份或蓄意的碰撞、挤压，仍会损坏。

我们在设计时均已考量能够适合各种工业环境使用，但不要忘了它是电子装备，故仍需妥善操作维护，以延长使用寿命。

保养建议如下：

1. 保护套、按钮、发射机外壳属于易损部件，如果破损，建议及时更换，避免水、油污、灰尘进入导致故障。（短路、按键失效、不工作等故障），严重将导致按键卡死。
- 2: 更换电池后请拧紧电池盖螺丝，导致密封性降低，导致如上故障。
- 3: 如长期不使用取出电池（避免某些碳性电池漏液腐蚀触点）。
- 4: 如发射机天线脱落，建议及时补装（在不影响距离情况下，用户可堵住天线孔，避免灰尘的进入，导致故障）。
- 5: 急停、旋转开关损坏，请及时更换。（避免急停、Key 失效）
- 6: 接收机在室外不可天线朝上安装，避免水进入接收机（仅适用于 F21 系列）
- 7: 摇杆机器皮套如果破裂，必须立即更换，不可勉强使用，导致故障发生。（密封好按照每天使用的频率寿命大于 2 年）
- 8: 按键不灵敏时（未启动时按下去 LED 无反应、双速一档无反应），及时更换按键。（单速按键寿命达 1000 万次，双速按键寿命略低）
- 9: 负载电流过大建议安装中间继电器，延长接收机继电器寿命。
- 10: 电池盒破裂导致无电源输入到发射机。

中国.上海.宝山区沪太路 5355 弄 10 号楼      Email:sales@zzitcl.com

官方网站:www.zzitcl.com      免费服务电话:400-880-6345      备用服务电话:400-680-1519

---

11: 撞击导致的晶振引脚脱落

12: 建议备用发射机、外壳、晶振、皮套、数据线(可改功能需链接 pc)、拷贝机(不能改功能无需电脑),可迅速配对使用,以便由于发射机损坏影响生产。

根据售后服务总结电池盖不密封问题导致故障占 60%,破损继续使用故障占 20%。用户可根据自己实际情况购买备用配件。网站上有可选配件,但未全部罗列。具体可联系业务代表。

**TELECRANE**  
 400-880-6345